

Οδηγίες αντιγραφής τηλεχειριστηρίου V2 433.92mhz Rolling Code

- 1) Διαγραφή του ιστορικού από το νέο μας τηλεχειριστήριο.
Κρατάμε πατημένα τα κουμπιά A και B μέχρι το led λαμπάκι να αναβοσβήσει. Αφήνουμε το κουμπί B (ενώ συνεχίζουμε να πατάμε το κουμπί A), και στη συνέχεια πατάμε αργά το κουμπί B 3 φορές. Το led λαμπάκι αναβοσβήνει. Αφήνουμε τα κουμπιά A και B. Η διαγραφή του ιστορικού έχει ολοκληρωθεί. Αν η διαδικασία έχει γίνει σωστά, με το πάτημα των κουμπιών το λαμπάκι δεν θα ανάβει.
- 2) Αντιγραφή του ήδη προγραμματισμένου τηλεχειριστηρίου.
Τοποθετούμε τα δύο τηλεχειριστήρια το ένα δίπλα στο άλλο. Κρατάμε πατημένο ένα κουμπί από το ήδη προγραμματισμένο τηλεχειριστήριο μας, στη συνέχεια κρατάμε πατημένο και το κουμπί που θέλουμε να προγραμματίσουμε από το νέο μας τηλεχειριστήριο. Το led λαμπάκι στο νέο τηλεχειριστήριο μας ανάβει. Αφήνουμε και τα δύο κουμπιά. Η αντιγραφή έχει ολοκληρωθεί. Με τον ίδιο τρόπο αντιγράφουμε και άλλο κουμπί αν χρειαστεί.